

362,0

přívod z rozvaděče RH
2x PRAFlaSave 4x70

3xpr.trafa
230/5

HL.vypínač 3x315A
s vypínací cívkou

L1, L2, L3

N

X1:2

OPV14/3
3x 40A

FLP-B+C

PA

PE

PEN

přívod z HOP
CY 35 (z/zl.)
CY 25 (z/zl.)-R-K1
CY 16 (z/zl.)-R-K2
CY 16 (z/zl.)-PA11(075)
CY 16 (z/zl.)-PA12(075)
CY 16 (z/zl.)-PA13(076)
CY 16 (z/zl.)-PA14(076)

278,0

vývod pro R-K1
2x PRAFlaSave 4x50

8,2

vývod pro R-K2
PRAFlaSave 5J x 16

0,1

zásuvka dataprojektor
PRAFlaSave 3J x 2,5

0,1

zásuvka plátno
PRAFlaSave 3J x 2,5

0,3

zásuvka notebook
PRAFlaSave 3J x 2,5

0,1

zásuvka zesilovač
PRAFlaSave 3J x 2,5

0,1

zásuvka WIFI
PRAFlaSave 3J x 2,5

0,1

vývod pro SKS(kancelář)
PRAFlaSave 3J x 2,5

"D"

0,35

osvětlení jídelna
PRAFlaSave 3J x 1,5

0,5

osvětlení jídelna
PRAFlaSave 3J x 1,5

0,3

osvětlení jídelna
PRAFlaSave 3J x 1,5

0,35

osvětlení jídelna
PRAFlaSave 3J x 1,5

0,4

osvětlení liniové těleso
PRAFlaSave 3J x 1,5

0,4

osvětlení výdej jídel
PRAFlaSave 3J x 1,5

0,3

osvětlení výdej jídel
PRAFlaSave 3J x 1,5

40/4/003

Datum:	Změna:	Petr HAVLÍČEK Na Dolíky 22a Praha 6	Akce:	Obsah: Rozvaděč R-K	Rozvaděč:	List: 1
Vypracoval: HAVLÍČEK	Stupeň: DPS				Č. výkres:	Listů: 4