

přívod z rozvaděče RK
2x PRAFlaSave 4x50

přívod z HOP
CY 25 (z/zl.)
CY 16 (z/zl.)—PA1(065)
CY 16 (z/zl.)—PA2(067)
CY 16 (z/zl.)—PA3(068)
CY 16 (z/zl.)—PA4(069)
CY 16 (z/zl.)—PA5(070)
CY 16 (z/zl.)—PA6(072)
CY 16 (z/zl.)—PA7(072)
CY 16 (z/zl.)—PA8(072)
CY 16 (z/zl.)—PA9(072)
CY 16 (z/zl.)—PA10(074)

osvětlení gastro—okr.č.1
PRAFlaSave 3J x 1,5

osvětlení VZT strop(LED) okr.č.2
PRAFlaSave 3J x 1,5

osvětlení VZT strop(LED) okr.č.3
PRAFlaSave 3J x 1,5

osvětlení gastro—okr.č.4
PRAFlaSave 3J x 1,5

zásuvka(chl.stůl)—m.č.069
PRAFlaSave 3J x 2,5

zásuvka(stolní voha)—m.č.069
PRAFlaSave 3J x 2,5

do centrály nouz.osvětlení
PRAFlaDur 2 x 1,5

zásuvka(lednice)—m.č.069
PRAFlaSave 3J x 2,5

zásuvka(nářez.stroj)—m.č.072
PRAFlaSave 3J x 2,5

zásuvka(chlazený stůl)—m.č.072
PRAFlaSave 3J x 2,5

zásuvka(chlazený stůl)—m.č.072
PRAFlaSave 3J x 2,5

zásuvka(krájec)—m.č.072
PRAFlaSave 3J x 2,5

zásuvka(voha)—m.č.072
PRAFlaSave 3J x 2,5

Hl.vypínač 3x250A s vypínací cívkou

L1, L2, L3

N

X1:2

FLP-B+C

OPV14/3 3x 32A

CENTRAL STOP B 6/1

X1:1

B 10/1

B 10/1

B 10/1

B 10/1

B 16/1

B 16/1

40/4/003

L1

L2

L3

3F MONITOR VÝPADKU

PE

PEW

z.21

z.22

z.25

z.27

z.28

z.31

z.33

z.34

Datum:	Změna:	Petr HAVLIČEK Na Dolíky 22a Praha 6	Akce:	Obsah: Rozvaděč R-K1	Rozvaděč:	List: 1
Vypracoval: HAVLIČEK	Stupeň: DPS				Č. výkres:	Listů: 3