TS01
Tlačítko Total stop
- osazený na stěně do 5. metrů od vchodu
- tlačítko bez zpětného tahu - s aretací proti dalšímu svévolného chodu - splňuje tlačítko se sklíčkem s ulamovací aretací pohybu dané konstrukcí
- bude umístěna bezpečnostní značka, tabulka nebo samolepka Total stop - stop tlačítko dle požadavkům právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.

Nový 1-CXKE-V-J 5 x 2,5
(B2 ca s1d0)
(délka 21m)

UPS
Záložní zdroje s požární odolností
Zdroj vyroben v krytu s
požární odolností EI2 45 DP1-Sm

Propoj do elektroměrového rozváděče
- FVE 0-100% - 1-CXKE-R-J 5x1,5 B2ca,s1,d1
- U vchodu do budovy bude osazeno tlačítko TOTAL STOP - 1-CXKE-R-J 5x2,5 B2ca,s1,d1
- Na TOTAL STOP bude navázáno i odstavení FVE a solárního pole.
- V rozváděči RH budou osazeny měřící transformátory pro FVE - UTP kabel, cat. 5e drát
- Napájení FVE - CYKY-J 5x6mm² (3x20A) RH1

RH2
Podružný rozváděč RH2

ER1
Upravený elektroměrový rozvaděč
V levé části elektroměrového rozváděče je realizován stávající přívod kabelem AYKY-J 4x95mm². Ve spodní části je v plánu nově tento kabel přerušit hlavním vypínačem s vyrážecí cívkou 230V50Hz (čeká na podpětí).
Napájení této cívky bude zajištěno záložním zdrojem UPS s funkční požární ochrannou.
Elektroměrový rozváděč je umístěn mimo rameno schodiště
Podlaha před elektroměrovým rozvaděčem bude rovná min 80cm abude trvale přístupný obsluze.
střed elektroměru ve výšce 700–1700 mm od podlahy
výška spodní hrany rozváděče od podlahy - jističe a svorkovnice PEN musí být obsluze přístupné ve výšce minimálně 300 mm;

RH1
Podružný rozváděč RH1

REINSTALOVAT STÁVAJÍCÍ ŽALUZII U PODLAHY (cca 0,4x0,4m)
OSADIT NOVOU ŽALUZII POD STROPEM (0,4x0,25m)

DOZDÍT CCA 200mm

KVS projekt
Průmyslová 1306/7, Praha 10, 102 00

STAVEBNÍ PROJEKCE

INVESTOR	Osmá správa majetku a služeb a.s. Nekvasilova 625/2, 186 00 Praha 8			KONTROLOVAL	ing.Stojan Z.
				ODP. PROJEKTANT	ing.Stojan Z.
MÍSTO STAVBY	par. č. 894/4	OKRES	Kobylisy [730475]	VYPRACOVAL	Masoupusta M.
STAVBA	Dětské skupiny Mirovická 1282/6, Praha 8 - Kobylisy			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	404-23/PP
				STUP. DOKUMENT.	Prováděcí proj.
				DATUM	09 / 2023
				MERÍTKO	1 :75
OBJEKT	Technika prostředí staveb - Elektro 240923			ČÁST DOKUMENTACE	C.PŘÍLOHY
VÝKRES	Napájení Total Stop v 1NP hosp. budově			D.4.1.	11